






Этот документ является собственностью НЕФТЕХИМПРОЕКТ и не подлежит копированию и распространению без его согласия.

This document is the property of NEFTECHIMPROEKT and shall not be disclosed to others or reproduced in any manner without its permission.

[illegible]

						60562/17-35-ЭМ-05-ОЛ-012			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Исполнил By	Волчанина		12.2020	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 0,38 кВт ЩУАО			Стадия/Stage	Лист/Page	Листов/Amount
Проверил Checked by	Смирнов		12.2020				Р	1	2
Н. контроль. Norm Contr.	Вълчева		12.2020				НЕФТЕХИМПРОЕКТ NEFTECHIMPROEKT		
Нач. Отдела Chief of depart.	Наумов		12.2020						
Дир. проекта Project manager	Мавляшин		12.2020						

НЕФТЕХИМПРОЕКТ NEFTECHIMPROEKT		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ SPECIFICATION		ОЛ SP			
1 ПОЗИЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ EQUIPMENT ITEM		ЩУАО. Щит управления аварийным освещением					
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	ОБЩИЕ ДАННЫЕ GENERAL NOTIONS	НОРМЫ STANDARDS **		ПРАВИЛА CODES **			
		ЗАКАЗ ORDER **		ИЗГОТОВИТЕЛЬ MANUFACTURER **			
		УСТАНОВКА INSTALLATION		ВНУТРЕННЯЯ INDOORS <input checked="" type="checkbox"/>			
				НАРУЖНАЯ OUTDOORS <input type="checkbox"/>			
		Т° ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ AMBIENT TEMPERATURE		+5/+40 °C			
		ВЛАЖНОСТЬ HUMIDITY		83/54 %			
СЕЙСМИЧНОСТЬ ПО ШКАЛЕ MSK-64 SEISMICITY BY SCALE MSK-64		БАЛЛ POINT		9			
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩИТКА GENERAL CHARACTERISTICS OF SWITCHBOARD	ОБСЛУЖИВАНИЕ: MAINTENANCE:		ПЕРЕДНЕЕ FRONT <input checked="" type="checkbox"/>			
		РАСПОЛОЖЕНИЕ ЩИТКА: SWITCHBOARD ARRANGEMENT:		НАВЕСНОЕ HINGED <input checked="" type="checkbox"/>			
		ВВОД ПИТАНИЯ: POWER SUPPLY:		ВВОД КАБЕЛЕЙ СВЕРХУ CABLE INPUT TOP <input checked="" type="checkbox"/>			
				СНИЗУ BOTTOM <input type="checkbox"/>			
		КОЛ-ВО ВВОДОВ INPUT NUMBER		ОДИН ONE <input checked="" type="checkbox"/>			
				ДВА TWO <input type="checkbox"/>			
		ПИТАЮЩИЕ КАБЕЛИ POWER CABLES		БРОНИРОВАННЫЕ ARMORED <input type="checkbox"/>			
				НЕБРОНИРОВАННЫЕ NON ARMORED <input checked="" type="checkbox"/>			
		ДИАМЕТР ВВОДНОГО КАБЕЛЯ, мм INPUT CABLE DIAMETER, mm		18-21		СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, мм <sup>2</sup> CABLE SIZE, mm <sup>2</sup>	
						5x4	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: PROTECTION DEGREE:		IP41		МАРКИРОВКА ВЗРЫВООЩИТЫ EXPLOSION PROOFNESS			
ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ GROUNDING BUS		ДА YES <input checked="" type="checkbox"/>		НЕТ NO <input type="checkbox"/>			
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГЛУХОЕ DEAD GROUNDING		<input checked="" type="checkbox"/>		ИЗОЛИРОВАННАЯ НЕЙТРАЛЬ INSULATED NEUTRAL <input type="checkbox"/>			
15 16 17 18 19 20 21	ВВОДНОЙ АВТОМАТ INPUT CIRCUIT-BREAKER	ВВОДНОЙ АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ INPUT CIRCUIT-BREAKER, THREE-POLES		<input checked="" type="checkbox"/>			
		СЕТЬ НАПРЯЖЕНИЯ, В V NETWORK VOLTAGE, V		~380±10%			
		РАСЦЕПИТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ RELEASE COMBINED		<input checked="" type="checkbox"/>			
				ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ELEKTROMAGNETIC <input type="checkbox"/>			
		НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АВТОМАТА, А INPUT CIRCUIT-BREAKER RATED CURRENT, A		-			
		СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: PROTECTION DEGREE:		IP41			
ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЧНОЕ MAINTENANCE MANUAL		<input checked="" type="checkbox"/>		ДИСТАНЦИОННОЕ REMOTE <input type="checkbox"/>			
УСТАНОВКА АВТОМАТА (ВЫВОД РУЧКИ НА ДВЕРЦУ ШКАФА) CIRCUIT-BREAKER INSTALLATION (HANDLE ON THE CABINET DOOR)		<input type="checkbox"/>		ИНДИКАЦИЯ INDIKATION <input checked="" type="checkbox"/>			
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	ОТХОДЯЩИЕ ЛИНИИ OUTGOING LINES	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ЛИНИИ, В CIRCUIT-BREAKER ON LINE, V		~220±10%			
		НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АВТОМАТА, А CIRCUIT-BREAKER RATED CURRENT, A		10			
		КОЛИЧЕСТВО ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ВСЕГО (ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ) NUMBER OF CIRCUIT-BREAKERS, IN ALL (OUTGOING LINES)		2			
		РАСЦЕПИТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ RELEASE COMBINED		<input checked="" type="checkbox"/>			
				ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ELEKTROMAGNETIC <input type="checkbox"/>			
		ДИАМЕТР ОТХОДЯЩЕГО КАБЕЛЯ, мм OUTGOING CABLE DIAMETER, mm		10,5-14,5			
				СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, мм <sup>2</sup> CABLE SIZE, mm <sup>2</sup>			
				5x2,5			
		ОТХОДЯЩИЕ КАБЕЛИ OUTGOING		БРОНИРОВАННЫЕ ARMORED <input checked="" type="checkbox"/>			
				НЕБРОНИРОВАННЫЕ OPEN <input type="checkbox"/>			
		ВЫВОД КАБЕЛЯ ВВЕРХ CABLE OUTPUT		ВВЕРХ TOP <input checked="" type="checkbox"/>			
				ВНИЗ BOTTOM <input type="checkbox"/>			
		СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ АВТ CIRCUIT-BREAKER PROT		IP20			
		ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЧНОЕ MAINTENANCE MANUAL		<input checked="" type="checkbox"/>			
		УСТАНОВКА АВТОМАТА (ВЫВОД РУЧКИ НА ДВЕРЦУ ШКАФА) CIRCUIT-BREAKER INSTALLATION (HANDLE ON THE CABINET DOOR)		<input type="checkbox"/>			
ИНДИКАЦИЯ INDIKATION		<input type="checkbox"/>					
ГАБАРИТЫ ШКАФА** CABINET DIMENSIONS**		ВЕС** WEIGHT**		В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ООО «АФПИСКИЙ НДЗ» 21.02.2022 ЗАМ. ТЕХ. ДИР. РА ПО РАЗВИТИЮ А.С. УЛЬЯНОВСКИЙ			
34 ПРИМЕЧАНИЯ: NOTES:		** – ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ *** – COMPLETE BY EQUIPMENT SUPPLIER					
ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 0.38 кВ ЩУАО		60562/17-35-ЭМ-05-ОЛ-012		Лист 2	Изм.		